QS8848 电详细说明书

电视盒是一款可以直接连接显示器收看电视节目的外置式电视盒, 让您的显示器轻松升级为一台全功能电视机, 可接收 全频道(含增补频道)电视盒视节目,提供 AV/SVIDEO 输入接口,可连接 DVD, PS, XBOX 等设备,全功能遥控操作, OSD 显示, 使用方便。

1. 1产品特性:

- ◆采用数字倍频技术, 专为 CRT 显示器设计。
- ◆可直接连显示器(不开主机)观看电视节目。
- ◆可接收全频道电视节目(含增补频道)。
- ◆视频输入支持 PAL、NTSC 制式。
- ◆全功能遥控操作, OSD 显示, 非常方便。
- ◆使用最新数字视频处理技术:
- 9 位视频采样 (9bit video ADC)
- 10 位视频编码 (10bit DAC)
- 2D 位梳状滤波器(2D comb fliter)
- 2D 自适应逐行处理(2D adaptive de-inter lancer)
- 图像缩放引擎(multi-stage scaling engine)
- 图像增强处理(video enhancemene)

1. 2 包装内容

◆电视盒 一台 电源适配器 一只

* COM ◆电视盒使用说明书 一本 全功能遥控器 一只

◆VGA 连接线 一条 立体声音频线 一条

◆电池 一对

1. 3 技术规格

- ◆接收频道: DS1-57CH, Z1-38CH (含全增补电视频道)
- ◆预调节目忆量: 128-1000 个 N.9
- ◆场频: 50Hz-60Hz
- ◆行频: 31.5KHz
- ◆射频天线: 75Ω
- ◆工作时功率消耗: 〈 8W
- ◆外观尺寸: 127.5X86X23 (MM)
- ◆重量: 250G

